

Περιεχόμενα πακέτου hol tv

1. Αποκωδικοποιητής



2. Τροφοδοτικό



3. Καλώδιο ρεύματος



4. Λευκό καλώδιο (10μ.) Ethernet



5. Τηλεχειριστήριο



6. Μπαταρίες



7. Καλώδιο SCART



8. Καλώδιο HDMI



Περιεχόμενα πακέτου Power Line Connector (PLC)

2x συσκευές Power Line Connector + γκρι καλώδια



Βασικές οδηγίες σύνδεσης hol tv με Home Networking (HN)

Βήμα 1

Σύνδεση αποκωδικοποιητή με τηλεόραση.

Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου SCART στην υποδοχή SCART της τηλεόρασης και την άλλη στην υποδοχή SCART TV του αποκωδικοποιητή.

- Στην περίπτωση που η τηλεόραση έχει υποδοχή HDMI σας προτείνουμε, αντί για το καλώδιο SCART, να συνδέσετε το καλώδιο HDMI. Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου HDMI στην υποδοχή HDMI της τηλεόρασης και την άλλη στην υποδοχή HDMI του αποκωδικοποιητή.



Βήμα 2

Σύνδεση HN1 με αποκωδικοποιητή.

Ανοίξτε μια από τις συσκευασίες PLC και συνδέστε τη μία άκρη του γκρι καλωδίου στη συσκευή και την άλλη άκρη στην υποδοχή Network του αποκωδικοποιητή σας.



Βήμα 3

Σύνδεση HN2 με Router.

Ανοίξτε την δεύτερη συσκευασία PLC και συνδέστε τη μία άκρη του γκρι καλωδίου στη συσκευή και την άλλη σε μια ελεύθερη LAN υποδοχή του Router.



Βήμα 4

Σύνδεση HN στο ρεύμα.

Τοποθετήστε τις συσκευές PLC στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος και πατήστε στην πρώτη συσκευή για 1 δευτερόλεπτο το άσπρο κουμπί που βρίσκεται στην μπροστινή όψη και θα ανάψει η ένδειξη Power. Επαναλάβετε το ίδιο και στην άλλη συσκευή. Σε περίπτωση που οι συσκευές δεν έχουν κουμπί θα πρέπει να τις τοποθετήσετε απλά στο ρεύμα



(Σημείωση: το κουμπί στη δεύτερη συσκευή πρέπει να πατηθεί σε διάστημα μικρότερο από 2 λεπτά μετά το πρώτο)

Βήμα 5

Σύνδεση αποκωδικοποιητή στο ρεύμα.

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή Power του αποκωδικοποιητή και στη συνέχεια στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.



Σημαντικό!

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν ανάψει σταθερά οι ενδείξεις Power, ADSL, LAN 1 ή 2 ή 3 ή 4 και η Online αναβοσβήνει στο Router.
- Μόλις ολοκληρώσετε τη συνδεσμολογία ανοίξτε την τηλεόραση στο κανάλι που έχει συνδεθεί ο αποκωδικοποιητής και περιμένετε λίγη ώρα μέχρι να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία.